
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PO-406

Przekaźnik czasowy

Index: PO-406

Funkcja: **z opóźnionym odpadaniem**

Napięcie zasilania: **230 V AC**

Montaż: **do puszki podtynkowej O60**

Przekaźniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do **podtrzymania zasilania** sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku **napięcia** sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje **podtrzymanie pracy** wentylatora - załączanego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia.

5 908312 595397

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia sterującego S na przekaźnik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania t (nastawiany potencjometrem). Po czasie t wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego S przed upływem nastawionego czasu przekaźnik realizuje swoją funkcje pracy od początku.



DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Tak

Do montażu na szynie TH	Nie
Montaż czołowy	Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Funkcja opóźnionego załączania	Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak
Funkcja załączania impulsowego	Nie
Funkcja wyłączania impulsowego	Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt	Nie
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Zakres nastawy czasu	1-900 s
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	13 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny	0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny	1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	195-253 V
Prąd znamionowy	8 A
Maksymalny prąd załączania	8 A
Materiał styków	Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)

Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy	8 mA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny	0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny	0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny	0

Instrukcja | Deklaracja CE | Certyfikat

2025 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl