
MOREK SP. Z O.O.
+48 501 642 007
morekpl@morek.eu



Blok dystrybucyjny Moblock 2P 1000V 125A-7 2x35 + 5x6mm²

MAB2124A18

Kod produktu	MAB2124A18
Kod EAN	4744397041906
Klasyfikacja ETIM	EC001894
Seria produktu	Distribution blocks Moblock
Kod CN8	85369010
Jednostka	szt
Wielkość opakowania:	4
Waga netto	0,121 kg
Długość	0,072 m
Szerokość	0,049 m
Głębokość	0,052 m

Wysokość	52 mm
Szerokość	49 mm
Głębokość	72 mm
Maksymalny prąd znamionowy	100 A
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową	1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)	1.5 - 35 mm²
Liczba zacisków na biegun	7
Z szyną PE	Tak
Z szyną N	Tak

Bloki Rozdzielcze Serii Moblock – Niezawodne i Bezpieczne Połączenia Bloki rozdzielcze Moblock firmy MOREK to praktyczne rozwiązania do bezpiecznego i przejrzystego prowadzenia okablowania w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych zapewniają wygodny montaż i wysoki poziom ochrony. Kluczowe zalety: •Szeroka oferta modeli: dostępne wersje dwubiegunowe 1-fazowe (do 35 mm² / 125 A) oraz czterobiegunowe 3-fazowe (do 50 mm² / 160 A), co ułatwia dopasowanie do specyfiki instalacji •Wysokie parametry: napięcie znamionowe do 1000 V AC/DC, solidne części przewodzące z mosiądzu i trwałe, ocynkowane śruby zaciskowe •Ochrona i bezpieczeństwo: przezroczyste osłony i bariery izolacyjne minimalizują ryzyko zwarć i umożliwiają wizualną kontrolę połączeń •Łatwy montaż: instalacja na szynach DIN lub płytach montażowych; demontowalne listwy ułatwiają dostęp do przewodów •Wytrzymała obudowa: odporna na uszkodzenia mechaniczne Specyfikacja Moblock 2P 125A-7: •Liczba biegunów: 2 •Zaciski na biegun: 7 •Wejście Cu: 2 × 10–35 mm² •Wyjścia Cu: 5 × 1,5–6 mm² •Prąd znamionowy: 125 A •Napięcie pracy: 1000 V AC/DC •Ipk: 20 kA •Zdolność zwarciowa (1 s): 6 kA Materiały: mosiądz, stal ocynkowana, przezroczyste osłony, bariery izolacyjne. Montaż: szyna DIN lub płyta montażowa. Zastosowanie: Idealny do szaf sterowniczych, małych rozdzielnic NN, instalacji komercyjnych i mieszkaniowych.