# ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA

## POWER SINUS 10000 48/230V (10000/30000)

**INDEKS:** 3SSP900048
**EAN:** 5903111886790

Zasilacz awaryjny Power Sinus 10000 48V jest kombinacją przetwornicy, ładowarki i automatycznego przełącznika AC w jednym układzie. Urządzenie służy głównie jako zasilacz UPS z przebiegiem napięcia Czysty Sinus. Stosuje się je wszędzie tam gdzie potrzebne jest stabilne napięcie oraz bardzo duży prąd rozruchowy 10000W, w tym chwilowy (do 20 sekund) 30000VA. Jedną z zalet zasilacza Power Sinus 10000 48V jest możliwość podłączenia do niego różnego rodzaju akumulatorów o napięciu 48V.

Jakie urządzenia zasila Power Sinus 10000 48V?

- Lodówki
- Zamrażarki
- Kompresory-sprężarki powietrza
- Kampery
- Pompy CO
- Piece CO
- Bramy
- Systemy solarne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny Power Sinus 10000 48V na tle innych urządzeń?

Zasilacz awaryjny typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym", takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

### Parametry techniczne:

| MODEL | 10000 48V |
|---|---|
| Moc całkowita (chwilowa) | 30000VA |
| Moc ciągła | 10000W |
| Napięcie akumulatorów | 48V |
| Czas przełączania sieć/akumulator | 10ms |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50±0,3Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Prąd ładowania | 80 +/- 5A |
| Sprawność | do 88% |
| Współczynnik mocy | 0.8-1 cos φ |
| Zakres napięcia wejściowego (akumulator) | 10,5V±0,5-15V±0,5 |
| Zakres napięcia wejściowego (sieć) | 140-270V |
| Wymiary/Waga | 588x415x200mm/68kg |
| Wymiary/waga opakowania jednostkowego | 760x540x410mm/76,3kg |
| Wymiary/waga opakowania zbiorczego | 760x540x410mm/76,3kg |



POWER SINUS 10000 48/230V



POWER SINUS 10000 48/230V



POWER SINUS 10000 48/230V



POWER SINUS 10000 48/230V

VOLT POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 76
81-771 SOPOT
WWW.VOLTPOLSKA.PL